

ПУЛЬТ-КЛАВИАТУРА COMIGO



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К COMIGO DUO

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для подключения пульта-клавиатуры к ресиверу **Comigo Duo** необходимо сперва подключить USB-приёмник в один из USB разъемов приставки.



! Кнопки пульта **A VOL+, VOL-, POWER и MUTE** можно запрограммировать на выполнение любых команд других IR пультов, в том числе и классического пульта Comigo Duo

Процедура программирования IR кнопок:



- 1 Разместите пульты как показано на картинке выше.
- 2 На пульте **A** зажмите на 4 секунды одновременно кнопки **BACK** и **MUTE** - загорится индикатор в кнопке **MOUSE**.
- 3 Теперь на пульте **A** нажмите одну из 4-х IR кнопок, которой Вы хотите назначить команду. При этом в пульте загорится индикатор кнопки **POWER**
- 4 Теперь на пульте **B** нажмите кнопку, команду которой Вы хотите назначить пульту **A**. Если назначение команды было произведено успешно, то индикатор кнопки **POWER** на пульте **A** потухнет.
- 5 Вы можете продолжить настройку остальных кнопок (см. пункт 4) или же завершить настройку, нажав на пульте **A** кнопку **INFO (i)**

! Для сброса настроек пульта **A** на значения по умолчанию, необходимо держать зажатыми 4 секунды кнопки **MENU** и **VOL -**

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

Для установки батареек пульта нужно открыть крышки отсеков для батареек (стр. 4: обозначены **A, B**). Нажмите на крышки и сдвиньте их в направлениях, указанных стрелками на самом пульте ДУ. Вставьте батарейки, соблюдая полярность, и аккуратно закройте крышки.



КЛАВИАТУРА



ВВОД ЦИФР И СПЕЦ. СИМВОЛОВ

Нажмите кнопку **Alt**, а затем кнопку с напечатанной синей цифрой.



ВВОД ЗАГЛАВНЫХ БУКВ

Нажмите кнопку **Shift**, а затем кнопку с изображением нужной буквы.



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ ВВОДА

Для переключения между русским алфавитом и латиницей, нажмите сначала кнопку **Alt**, а затем кнопку **пробел**.



Для ввода букв, напечатанных на клавиатуре желтым цветом, нажмите сперва кнопку **Ext** (работает только при включенном русском языке).

